

Antes de utilizar o produto, leia atentamente este manual
ATENÇÃO

1. Verifique todas as peças antes de ligar a luminária;
2. Ao separar as peças, tome cuidado para não danificá-las;
3. Utilize o plástico da embalagem para proteger o produto;
4. Comece a montagem seguindo as instruções do passo-a-passo.

MONTADOR

1. É de responsabilidade do montador profissional seguir as instruções deste manual;

LIMPEZA

1. A conservação e limpeza deve ser feita com um pano de microfibra levemente umedecido em água;
2. Nunca utilizar produtos abrasivos, tais como: detergentes, soluções multiuso e esponjas de aço.

FUNCIONAMENTO

1. Carregar o produto entre 8 a 12 horas, totalmente exposta aos raios solares, sem interferência de sombra, parede, vidro, telhado. Ao anoitecer certifique-se de que não haja claridade batendo na placa solar, e então ligue ela pelo botão embutido na luminária, clique 3x no botão para ativação das funções;
2. Não desconecte o cabo DC para melhor funcionamento;
3. Se armazenar o produto por mais de dois (2) ou três (3) dias em ambiente fechado, coloque o interruptor na posição **OFF** para evitar possíveis danos à bateria;

FUNÇÕES DE ILUMINAÇÃO

FUNÇÃO 1: Permanece desligada e acende sua luz máxima sempre que detectar movimento. Para ativar, aperte uma vez o botão de ligar. (recomendado, duração da bateria é de aproximadamente 8h);

FUNÇÃO 2: Permanece ligada em luz fraca e acende luz máxima ao detectar movimento. Para ativar, aperte duas vezes o botão de ligar. (Duração da bateria vai depender da movimentação do local onde foi instalado, se tiver muito movimento de 2h a 3h, pois ela passa de luz amena para máxima várias vezes, e se não tiver muito movimento pode durar aproximadamente 6h);

FUNÇÃO 3: Permanece ligada de forma constante em luz média mesmo sem detectar movimento. Para ativar, aperte três vezes o botão de ligar. (A duração da bateria é de aproximadamente 2h).

RECOMENDAMOS UTILIZAR A FUNÇÃO 3**ESPECIFICAÇÕES DA LÂMPADA DE LED****BOTÃO LIGA/DESLIGA**

AUTONOMIA DE ILUMINAÇÃO: 2h a 4h em luz constante e 8h utilizando sensor de movimento em locais pouco movimentados;

TEMPO LIGADA AO DETECTAR MOVIMENTO: Aproximadamente 20 Segundos (Tempo renova a cada novo movimento);

TEMPO DE VIDA DO LED E BATERIA: 50000 (Hz)

Etiqueta Nacional de Eficiência Energética (ENCE)
52.08 lm/W

TEMPERATURA DE COR: 6000K - Branco frio

POTÊNCIA DE ILUMINAÇÃO: 24 Watts

BATERIA: 3.7V 2 peça X 18650 1200 mAh

PROTEÇÃO EM NÍVEL: IP65

VIDA ÚTIL DO LED: 50.000 horas

QUANTIDADE DE LEDS: 160

SENSOR DE MOVIMENTO

GARANTIA DOS LEDS: 90 dias